

# DuoFern Zwischenstecker 9472-1



- 01 Funktionen
- 02 Lieferumfang / Technische Daten
- 04 Bedienung
- 05 Katalogdaten

## FUNKTIONEN

### Steckbarer Zwischenstecker

- Beleuchtung oder elektrische Geräte ganz einfach per Funk steuern - per App (z.B. in Kombination mit unserem HomePilot® Smart Home System) oder mit einer unserer Fernbedienungen
- Einfach einstecken, anmelden, fertig
- In Verbindung mit z.B. HomePilot® auch Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel
- Besonders kompakt und leistungsstark - Durchmesser von nur ca. 4 cm und ausgestattet mit einer max. Schaltleistung von **bis zu 1800 W**
- Zusätzliche Bedienung vor Ort per Taste auf dem Gerät
- Unterstützt weitere Funktionen wie z.B. Treppenhausfunktion & Moduswechsel
- Bis zu 20 Sender/Sensoren anmeldbar
- Status LED in grün und rot in Taste verbaut

### Anbindung HomePilot®

- Wird als Gerätetyp „Schalter“ in der HomePilot®-App angezeigt
  - Einfache Ein/Aus Bedienung via Klick
  - Einfach passendes Symbol aus großer Auswahl vieler verschiedener Geräte- oder Lampenicons wählen
- Kann via HP an Amazon Alexa/Google Assistant zur Sprachsteuerung übergeben werden



## LIEFERUMFANG / TECHNISCHE DATEN

### Lieferumfang

- Verpackung inkl. Bedienungsanleitung, Zwischenstecker (m. Gummiband)

### Technische Daten

- Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
- Schaltleistung: max. 8 A
- Max. Schaltleistung:
  - Ohmsche Lasten z.B. Glühbirne: 1800 W
  - Induktive Lasten z.B. Leuchtstofflampe: 200 W
  - Kapazitive Lasten z.B. LED: 150 W
- Maße: (Ø 41 x 73 mm)
- Stand-by Verbrauch: < 0,5 W
- Schutzart: IP 20 (Betrieb in trockenen Wohnräumen)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Reichweite: bis zu 20 m im Gebäude (je nach Bausubstanz)
- Anmeldbare Geräte: max. 20



Maße: (Ø 41 x 73 mm)

## BEDIENKONZEPT

### Generell

- Ein/Aus via Taste vor Ort oder via Funk
- DuoFern Funktionen über längeren Tastendruck:
  - An-/Abmeldefunktion
  - Reset

### Funktionen via DuoFern Zentralen

- Moduswechsel (Geräte/Lichtmodus)
- Treppenhausfunktion
- Sprachsteuerung via HomePilot® und Amazon/Google



Funktion	1 Knopf Bedienung	LED Verhalten
Ein/Aus	Kurz drücken < 2 Sek	Keine Anzeige
Anmeldemodus	Drücken > 2 Sek bis 5 Sek	Grün blinkend nach 2 bis 5 Sek
Abmeldemodus	Drücken > 5 Sek bis 10 Sek	Grün blinkend nach 2 bis 5 Sek ab > 5 bis 10 Sek rot blinkend
Werksreset	Drücken > 15 Sek	Grün blinkend nach 2 bis 5 Sek ab > 5 bis 10 Sek rot blinkend > 15 Sek Rot dauerhaft f. 5 Sek

## KATALOGDATEN

### Artikelnummer

- Nummer: 3520 11 64
- Typ: 9472-1

### Verkaufspreis

- Listenpreis: 49,58 € (zzgl. MwSt)  
12,94 € günstiger als Vorgänger
- Rabattgruppe: 2

