

WZ1001

Wechselstrom-Messzange

 3-447-026-01
 2/3.26

- Sicher in Übereinstimmung mit der IEC 61010
- Minimaler Übersetzungsfehler
- Große Zangenöffnung mit 43 mm Ø
- Mit Anschlusskabel und 4-mm-Sicherheitssteckern
- Kompakt und handlich
- Dauerhaft angeschlossene Sicherheitskabel



ANWENDUNG

Die Wechselstrom-Messzange ermöglicht die unterbrechungsfreie Messung von Wechselströmen durch Umschließen des Stromleiters oder der Stromschiene.

Die Wechselstrom-Messzange wird mit dem Multimeter METRALINE DM 61 oder mit vergleichbaren Multimetern verwendet.

RELEVANTE NORMEN

DIN EN 61010-031	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
DIN EN 61010-2-030	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 2-030: Besondere Anforderungen für Geräte mit Prüf- und Messstromkreis

TECHNISCHE DATEN

Nennstrom	1 A _{AC} ... 1000 A _{AC}
Ausgangssignal	1 mA _{AC} / 1 A _{AC}
Übersetzungsverhältnis	1000 : 1
Genauigkeit / Betriebsmessunsicherheit	Klasse 1 (2,5 VA) (für Strommessbereich 1 A ... 1000 A, 50 Hz)
Maximale Betriebsspannung	CAT III 600 V nach IEC 61010
Frequenzbereich	40 Hz ... 1 kHz
Zangenöffnung / Leiterdurchmesser	max. 43 mm
Abmessungen (B x H x T)	92 x 220 x 39 mm
Gewicht	ca. 650 g
Kabellänge	1,5 m

WZ1001

Wechselstrom-Messzange

LIEFERUMFANG

- 1 Wechselstrom-Messzange WZ1001
- 1 Bedienungsanleitung

BESTELLANGABEN

Name	Beschreibung	Artikelnummer
WZ1001	Wechselstrom-Messzange 1000:1	Z194A

Gossen Metrawatt GmbH

Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Germany

 +49 911 8602-0
 +49 911 8602-669
 info@gossenmetrawatt.com
 www.gossenmetrawatt.com

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten •
Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos,
Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company
names are the property of their respective owners.